


MANUAL DE INSTALAÇÃO

MODELO
10073A

IP 66

Dimensões



Especificações Técnicas


Código do Produto:	10073A
Potência:	4,5W
Fluxo Luminoso:	300 lm
Eficiência Luminosa:	66 Lm/W
IRC:	>80
Tensão:	AC100-240V 50/60Hz
C.Nominal:	0,039A (127V) 0,023A (220V)
Fator de Potência:	>0,9
Grau de Proteção:	IP 66 - Externo
Ângulo de Abertura:	30°
Temperatura de Operação:	-20 ~ 50°C
Vida útil:	25.000 h
Peso:	250g

ROMALUX
LINHA GARDEN
Embutido de Solo


Rua Francisco Novacoski, 547
Linha Cabral | Criciúma | SC | CEP: 88811-850
Fone: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br

Atenção: Evitar áreas de inundação. | Não é permitido cortar o cabo/fio original do produto.

1. Faça a abertura do nicho no diâmetro de Ø56mm. Para evitar o acúmulo de água, prepare o local de instalação prevenindo 10cm de pedrisco como elemento de drenagem. Procure um local onde não haja alagamento. Se instalar no concreto, faça uma tubulação de drenagem da água e outra para a fiação elétrica.



2. Passe os cabos de rede elétrica pela abertura lateral do alojamento e chumbe-o no solo, nivelando com a superfície do piso.




3. Faça a instalação elétrica adequadamente, usando o conector de torção.



OBS. Aplicar silicone para vedação do conector.



4. Encaixe a peça no alojamento até que sua aba encoste no solo.



ADVERTÊNCIA:

1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Não expor o cabo em locais sujeitos a submersão a fim de evitar infiltração.
3. Antes de abrir o nicho, certifique-se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros elementos.
4. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.



Não Permite
Diminuição



Descarte em
local apropriado



1 ANO
Garantia